

Konfiguration av SPA112

Omnitorprodukt

Om vi förutsätter att kontot är "Ectouch.Uppsala@ectalk.se" med lösenord "12345" så ska fälten fyllas i enligt detta mönster.

Subscriber Information

Display Name: Ectouch.uppsala

Password: 12345

Authid: Fältet lämnas tomt

SIP URI: Ectouch.Uppsala@ectalk.se

User-ID: Ectouch.Uppsala

Use Auth ID: No

Proxy:

Proxy: ectalk.se

Outbound Proxy: Ectalk.se

T-meetingprodukt

Att lägga in tm-konto är nästan likadant, bortsett från att man måste fylla i Auth-ID , dvs det som T-meeting kallar för "användarnamn". Vi antar att kontot är "Tmtouch.uppsala@t-meeting.se" med lösenord "12345" och användarnamn "tm12345_1ab2". Det kommer då se ut så här:

Subscriber Information

Display Name: tmtouch.uppsala

Password: 12345

Authid: tm12345_1ab2

SIP URI: tmtouch.Uppsala@t-meeting.se

User-ID: tmtouch.Uppsala

Use Auth ID: Yes

Proxy:

Proxy: t-meeting.se

Outbound Proxy: sbc.t-meeting.se